

NEW

EFFEKTA**EPS-BAS V2****EPS-BAS V2**

Belastning 1h nöddrift	150 W	400 W	600 W	1000 W	1500 W	2000 W
Antal utgångar	6			12		
Inspänning	230 VAC - 50/60Hz					
Utpänning	230 VAC ± 2%					
Avsäkring / utgång	1,6 As					
Standarder	SS-EN 50171 & SS-EN 50172					
Skyddsklass	IP21					
Förbrukning standby	~ 3,5 W					
Språk	Svenska					
Externa larmutgångar	A-larm (nätbortfall) - B-larm (summalarm)					
Dimensioner (HxBxD)	400 x 400 x 200	600 x 400 x 250	800 x 600 x 300			
Artikelnummer	302060	302061	302062	302063	302065	302066

→ 6 / 12 utgångar

→ IP21

→ Vägg

→ Externa larmutgångar

→ Brandlarmsingång

→ Autotest enligt gällande normer

→ Styrbara utgångar

→ överbelastning- & kortslutningsskydd

Beskrivning

EPS-B V.2 är ett reservkraftsaggregat för drift av nödljusarmaturer och lämnar 100% spänning vid nöddrift, i minst 1 timma och finns i effektstorlekar från 150-2000W

Armatyr med glödlampor, LED, lysrör eller kompaktlysror kan fritt blandas i samma installation. Aggregatet består av en primärswitchad laddningslikriktare på 24V DC, en växelriktare och inbyggda batterier. Batterierna som används är underhållsfria blybatterier med 10-12 års beräknad livslängd. EPS-B V.2 arbetar som en offline UPS så vid nätdrift är växelriktaren obelastad och endast batterierna underhållsladdas. Detta är mycket energisparande och ger en verkningsgrad på ~ 98%.

Autotest

EPS-B är utrustade med automatiska tester för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, laddning och drifttid.

Manuella testar kan enkelt utföras från aggregatets panel.

Brandlarmsingång

EPS-B har även möjlighet att styras via en ingång som tänder upp alla utgångar och de anslutna armaturerna. Denna signal kan bland annat komma från en brandlarmscentral.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet

Aggregatets utgångar kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för hävisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift.

Externa larmutgångar

EPS-B V.2 har två externa utgångar som levererar ett A- respektive B-larm, via reläkontakter.

A-larm = Nätbortfall

B-larm = Summalarm

Serviceavtal & garantier

EPS-B V.2 levereras alltid med effektas 5års garanti som standard. Läs mer på www. effekta.se/support

Klicka på oss!

